

SL-1010A 十回路喇叭選擇器



- 十路喇叭分區,各區獨立控制,可選擇單區或數區 ●可多台直接連線,擴充分區容量(可至數百區) ●1只全開(ALL),開關,於多台連線後,總全開(關)用
- 多台連結時,有GROUP群呼功能,即每一台10區當一群 ●備有外部全開之受控接點,方便搭配其他配備(如音樂鐘,緊急廣播...等)強制所有分區全開
- 選區方式:觸控按鍵式 ●所有區域皆附LED指示燈 ●輸出:0,100V/10回路
- 擴音機輸入:0,100V*1(規格品)
- 承受功率:單區500W ,全區5000W
- 電源:AC110V/60Hz(規格品)
- 尺寸mm: 420(W)*240(D)*44(H)
- 可搭配機櫃使用

CM-100 桌上型音樂鈴麥克風



- 鵝頭方式:鵝頭上下可彎曲
- 鵝頭長度:35cm
- 高感度電容式麥克風,單指向性
- 麥克風輸入:-52dB/600Ω
- 輸出阻抗:600Ω
- 聲音信號輸出:80mV/max
- 前奏音頻率:440,554,659,880 Hz
- 前奏及後奏音分別可獨立設定為四音、三音、二音或一音或不響
- 前後奏及麥克風可獨立調整音量
- 頻率響應:60-16KHz
- S/N比:60dB以上
- 除廣播用途外亦可供上課或演講用
- 電源:AC 110V/60Hz

TS-280AP 電話廣播前後奏器



- 分區容量:8區,每區承受功率500W
- 可設定前奏音為四音或二音
- 輸出:100mV/10KΩ 前奏音/廣播音量可調 ●輸出接點:C.NO *1組(5A), AMP. SW *1組(5A)
- 電源:AC110V/60Hz或DC24V
- 尺寸mm:420(W)*240(D)*44(H)
- 可搭配機櫃使用

- 利用按鍵式電話總機或交換機系統之空置局線(外線)回路,搭配本機即可由系統內任何一支電話分機,來啟動擴大機執行電話廣播及遙控分區之功能,並產生悅耳四音調提醒音,但遙控功能必須於每次廣播時,重新執行選擇區域的動作 ●面板配備觸控式手動操作選擇鍵,並附顯示燈,可立即顯示執行選區動作是否正確 ●能記憶手動選區功能,不受電話遙控分區之執行而改變區域,但在遙控分區執行廣播時,會暫時被消音,俟廣播停止後,會自動掃瞄,回復原手動選擇區域,此功能適合平時有指定播放音樂之場所使用 ●備有外部可啟動全區之受控接點,可搭配其他配備(如音樂鐘,緊急廣播)使用,在動作時,須自動啟動全區功能 ●輸入:T,R.與電話PBX(總機)連線 ●擴音機輸入數:1組(規格品) ●控制方式:DTMF複頻解碼,(1)碼-(8)碼為分區選擇,(9)碼為全開選擇,(0)碼為全關選擇,(#)為啟動廣播及前奏音,本機特設計全關碼(0),是為克服在執行選區時,如有錯誤可立即清除錯誤碼,不必再次掛斷電話,造成使用時的不方便性

- 利用按鍵式電話總機或交換機系統之空置局線(外線)迴路,搭配本機,即可由系統內任何一支電話分機來啟動擴大機,執行電話廣播之功能,並產生悅耳四音調提醒音
- 輸入:TR與電話(總機)PBX連線
- 前奏音頻率:440,554,659,880Hz (可選擇後奏音消除)
- 延遲時間:0.3-8秒可調
- 輸出:300mV/10KΩ
- 輸出接點NC,C,NO *2組(1A), AMP. SW *1組(5A)
- 電源:AC110V/60Hz,220V/50Hz (可自行切換),消耗電力:10W
- 尺寸mm:420(W)*240(D)*44(H)
- 可搭配機櫃使用


TS-108 八回路電話廣播 遙控分區主機



CSL-1016D(16區) CSL-1032D(32區) 數字式喇叭分區主機



擴充機(16區) CSL-DC16



- 利用按鍵式電話總機或交換機系統之空置局線(外線)回路,搭配本機即可由系統內任何一支電話分機,來啟動擴大機執行電話廣播及遙控分區之功能,並產生悅耳四音調提醒音,但遙控功能必須於每次廣播時,重新執行選擇區域的動作 ●面板配備觸控式手動操作選擇鍵,具三位數操作顯示器,可立即顯示按鍵動作是否正確 ●具64區LED銀幕顯示窗,可顯示所有已選擇的區域,是否遺漏,使操作過程及結果均一目了然
- 利用手動選區功能時,不受電話遙控分區之執行而改變區域,但在遙控分區執行廣播時,會暫時被消音,俟廣播停止後,才會回復原手動選擇之區域,此功能適合平時有指定播放音樂之場所使用 ●備有外部可啟動全區之受控接點,可搭配其他配備(如音樂鐘,緊急廣播)使用,在動作時,須自動啟動全區功能 ●可選配遙控麥克風使用,功能與電話廣播相同,擴充性方便 ●輸入:T,R.與電話PBX(總機)連線 ●擴音機輸入數:2組(規格品) ●控制方式:DTMF複頻解碼 ●分區容量:16區or32區,若增購CSL-DC16(每16區)分區擴充器,可達48,64,80,96...區等 ●每區承受功率500W(規格品) ●可設定前奏音為四音、三音、二音或一音
- 輸出電平:300mV/10K ●電源:AC110V/60Hz或DC24V(規格品)
- 尺寸mm:482(W)*360(D)*132(H)(含固定架配合19"機櫃用)