

## SC-A120

### 120W 前後級 功率擴大機



- 輸出功率：120W/rms .
- 電源遙控啟動端子：2組，1組電源啟動及1組啟動加靜音 .
- 輸入孔：麥克風輸入 x 4孔(6.3mm，含1孔優先輸入) .  
輔助輸入 x 1孔(6.3mm)  
音源輸入 x 4組(RCA座)
- 兩組音質調整，最適合廣播及音樂之不同音質特性
- 輸入靈敏度：麥克風-60dBv/600Ω(平衡式) .  
輔助輸入-28dBv/20KΩ(平衡式) .  
音樂信號-20dBv/20KΩ(非平衡式) .
- 輸出 LED VU 顯示表 .
- 具有過溫度保護功能及指示燈 .
- 具有輸出短路(過載)保護功能及指示燈 .
- 保護電路均為可復置型，電源關閉重開就會重新偵測 .
- 頻率響應：50Hz—18KHz± 3dB .
- 失真：小於 1% .
- 音質調整：高音± 12dB，低音± 12dB(廣播及音樂各一組) .
- 放大迴路：採用 OCL 線路橋接(BTL)單聲道輸出 .
- 訊號雜音比 S/N：大於 70 dB .
- 喇叭輸出：低阻抗4,8,16 Ω / 高阻抗 100V .
- 錄音輸出：-20dB/20KΩ(RCA座，信號位準可調) .
- 電源：AC 110V/60Hz or DC 24V(規格品) .
- 尺寸(mm)：420 W X 330 D X 150 H(含腳墊) .  
482 W X 330 D X 132 H(附固定架配合19"機櫃用)

## SC-A200

### 200W 前後級 功率擴大機



- 輸出功率：200W/rms .
- 電源遙控啟動端子：2組，1組電源啟動及1組啟動加靜音 .
- 輸入孔：麥克風輸入 x 4孔(6.3mm，含1孔優先輸入) .  
輔助輸入 x 1孔(6.3mm) .  
音源輸入 x 4組(RCA座)
- 兩組音質調整，最適合廣播及音樂之不同音質特性
- 輸入靈敏度：麥克風-60dBv/600Ω(平衡式) .  
輔助輸入-28dBv/20KΩ(平衡式) .  
音樂信號-20dBv/20KΩ(非平衡式) .
- 輸出 LED VU 顯示表 .
- 具有過溫度保護功能及指示燈 .
- 具有輸出短路(過載)保護功能及指示燈 .
- 保護電路為可復置型，電源關閉重開就會重新偵測 .
- 頻率響應：50Hz—18KHz± 3dB .
- 失真：小於 1% .
- 音質調整：高音± 12dB，低音± 12dB(廣播及音樂各一組) .
- 放大迴路：採用 OCL 線路橋接(BTL)單聲道輸出 .
- 訊號雜音比 S/N：大於 70 dB .
- 喇叭輸出：低阻抗4,8,16 Ω / 高阻抗 100V .
- 錄音輸出：-20dB/20KΩ(RCA座，信號位準可調) .
- 附溫控冷卻風扇 2 只 .
- 電源：AC 110V/60Hz or DC 24V(規格品) .
- 尺寸(mm)：420 W X 330 D X 150 H(含腳墊) .  
482 W X 330 D X 132 H(附固定架配合19"機櫃用)