



# 鐘王牌

## PA廣播專用擴音機

### KB-40PA 特色：



- ◎ 專屬電腦3.5mm立體輸入插座
- ◎ 高音、低音音質獨立調整
- ◎ 密封式音量控制調整器
- ◎ 適合小型廣告車、學校教室、幼稚園等場所

### 規格特性：

- 供電方式：交流 110V ~ 60Hz，直流 12V
- 輸入插座：麥克風 \* 2(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ  
輔助輸入 \* 1(6.3mm phone jack\*1，RCA jack\*1)，阻抗 600Ω  
電腦輸入\*1(3.5mm jack)，阻抗 600Ω
- 頻率響應：200Hz~15kHz
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω ~ 8Ω
- 最大輸出：40W
- 尺 寸：250mm\*210mm\*74mm (寬\*深\*高 含零件)
- 重 量：2kg

### KB-80PA 特色：



- ◎ 高音、低音音質獨立調整
- ◎ 密封式音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ◎ 密封式音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ◎ 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
- ◎ 適合公司辦公室、工廠、商店、小型賣場、廣告車、學校、幼稚園等場所
- ◎ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證
- ◎ 接點開機、麥克風優先功能，使用時會將播放中的音樂訊號靜音(另洽)

### 規格特性：

- 供電方式：交流 110V ~ 60Hz，直流 12V
- 輸入插座：麥克風 \* 3(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ  
輔助輸入 \* 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω
- 音源輸入：RCA jack\*3組，三組外來音源輸入(3選1)
- 錄音輸出：6.3mm phone jack \* 1，供外部錄音訊號使用
- 頻率響應：100Hz~15kHz
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω  
高阻抗輸出 100V(不平衡式)
- 最大輸出：80W
- 尺 寸：390mm\*275mm\*97mm (寬\*深\*高 含零件)
- 重 量：5.5kg

臺灣製造生產，品質保證 產品規格若有變更時，恕不另行通知

鐘王科技有限公司  
KING BELL CO., LTD.  
<http://www.kingbell.com.tw>