



MK-200
MK-300
MK-400

動能·澎湃



MK series 數位控制後級混音擴大機

- 具有八顆設定選擇按鍵，設定操作更方便。
- 具數位飛梭式音量調整旋鈕，音量顯示為液晶數字螢幕顯示，範圍為0~95。
- 具有2.5吋繁體中英文液晶顯示面板，可顯示所有設定參數。
- 液晶螢幕設定具有6種功能設定選項：1.訊源模式、2.遙控模式、3.喇叭模式、4.GAIN模式、5.電源模式、6.螢幕模式。
- 具一顆紅綠雙色電源待機與啟動開關。
- 可程式化全功能模式設定與儲存。
- 具二組立體聲AUX-1與AUX-2訊號源輸入，可遙控與手動選擇輸入源。
- 喇叭輸出具有A組立體聲與B組立體聲輸出4組接線座，可同時連接四支喇叭。
- A組喇叭可由立體聲輸出切換為Bridge橋接輸出，輸出功率可增加一倍。
- Bridge橋接輸出可設定三種混音輸出模式：1.右聲道 2.左聲道 3.右+左聲道。
- 具有五種喇叭輸出模式可選擇：喇叭A>喇叭B>A+B 並聯>A+B串聯>橋接輸出。
- GAIN具有六種訊號輸入放大倍數選擇：-6dB > -3dB > 0dB > +3dB > +6dB > +9dB。
- 具有二種電源啟動模式可選擇：1.送電啟動 2.遙控啟動。
- 液晶螢幕具有三種設定功能：1.螢幕恆亮 2. 30秒關 3. 60秒關。
- 具有左右聲道訊號輸入大小LED指示燈，可監看訊號輸入源是否正常。
- 具有左右聲道後級輸出放大LED指示燈，可監看後級放大輸出是否失真。

DESIGNED & MANUFACTURED by TDF (Taiwan)

TDF®

MK series

數位控制後級混音擴大機

MK-200
250W+250W 8Ω

MK-300
350W+350W 8Ω

MK-400
450W+450W 8Ω



- 訊號輸入具有二組RCA端子與二組平衡式Φ6.3mm輸入端子插座。
- 訊號輸出具有一組RCA端子與一組平衡式Φ6.3mm輸出端子插座。
- 具有一組Φ3.5mm乾接點輸入插座，可透過外入DC12V來啟動本機電源。
- 具有一組Φ3.5mm乾接點輸出插座，當本機啟動電源時可同步輸出DC12V訊號觸發啟動另一台擴大機。
- 採用高效能隧道式鋁擠型散熱片並具有一支全自動溫控制式排濕散熱風扇。 *具19吋標準機櫃專用固定支架(選配)
- 具有一顆信號共地專用螺絲座，當串接其它音響設備時，可防止電位差及漏電電擊危險。
- 具19吋標準機櫃專用固定支架。
- 具有一組AC總電源開關。



產品型號	MK-200	MK-300	MK-400
立體輸出功率	250W+250W 8Ω 350W+350W 4Ω	350W+350W 8Ω 450W+450W 4Ω	450W+450W 8Ω 550W+550W 4Ω
橋接輸出功率	500W 8Ω ; 700W 4Ω	700W 8Ω ; 900W 4Ω	900W 8Ω ; 1100W 4Ω
總諧波失真率	≤0.01%(1KHz)	≤0.01%(1KHz)	≤0.01%(1KHz)
信號雜音比	92dB	92dB	95dB
頻率響應	15Hz ~ 40KHz (-3dB)	15Hz ~ 40KHz (-3dB)	15Hz ~ 40KHz (-3dB)
訊號輸入阻抗	4.7KΩ	4.7KΩ	4.7KΩ
電源電壓	AC110/60Hz	AC110/60Hz	AC110/60Hz
外觀尺寸	430W×155H×390D(mm) (含腳墊、端子和旋鈕)	430W×155H×390D(mm) (含腳墊、端子和旋鈕)	430W×155H×390D(mm) (含腳墊、端子和旋鈕)
淨重	10.5KG	11.5KG	13.5KG
製造地	台灣製造	台灣製造	台灣製造



第壹電子有限公司
<http://www.tdfsound.com>
E-mail: tdf.tw@msa.hinet.net
100% 台灣專業設計製造廠



www.tdfsound.com

本產品型錄規格若有更改，恕不另行通知 202209-MK series.A