



# 鐘王牌

## 機櫃型擴大機系列

### CMT-01 監聽主機



- 大型指針VU錶，顯示擴音機輸出是否正常
- VU錶指示範圍：0~130%
- 監聽輸入選擇：3迴路
- 可搭配任何廠牌擴音機
- 六段式音量調整功能
- 輸入阻抗：100V/1kΩ (10W)
- 喇叭：4" 全音域喇叭
- 重量：4.6kg
- 尺寸：W(寬) 480mm, D(深) 390mm, H(高) 133mm ● 適合19" 標準機櫃3U使用

### CMX-73 前級混音器



- 電源輸入：AC 110V~60Hz, DC24V
- 麥克風、音樂、報時音樂鐘、電話廣播...等混音用
- 輸入：MIC (6.3mm phone jack) \*7, 阻抗600Ω-20kΩ  
AUX (6.3mm phone jack) \*3, 阻抗600Ω
- 音樂輸入：RCA jack\*3組, 阻抗600Ω
- 麥克風1-3附優先功能
- 輸入靈敏度：Mic 7mV, AUX 0.3V, Audio 0.3V
- 頻率響應：50Hz~20kHz
- 輸出功率：2W/8Ω
- 接點輸出：二組，可擴充控制其他設備
- 直流DC24V、110V控制輸出，可擴充控制其他設備
- 接點開機：輸入二組（一組開機，一組開機並中斷音樂信號）
- 尺寸：W(寬) 480mm, D(深) 380mm, H(高) 88mm ● 適合19" 標準機櫃2U使用
- 重量：kg

(如需特殊功能可訂製)

### CPS-30 CPS-60 電源供應器 (另有時序開機CPS-1230)



- 電源輸入：AC 110V~60Hz
- 電流：CPS-30 (30A), CPS-60 (60A)
- 大型交流電壓錶
- 可完全關閉系統電源
- 30A或60A無熔絲開關
- 電源輸出：110V/10A輸出端子台3組
- 電源輸出：3P電木15A插座，不受控3孔，受控5孔
- 適合19" 標準機櫃3U使用
- 尺寸：W(寬) 480mm, D(深) 390mm, H(高) 133mm
- 重量：4.5kg

### SPW-1112R 喇叭選擇開關



- 微電腦控制12區喇叭輸出，獨立按鍵開關，具有記憶功能與斷電前記憶
- 單台最大輸入功率1000W，單區最大輸出承受功率300W
- 群組鍵：1~12分區喇叭輸出開或關
- 群組鍵：1~12分區喇叭輸出強制全關
- 全開鍵：二台以上的各1~12分區喇叭輸出開或關
- 全開鍵：二台以上的各1~12分區喇叭輸出強制全關
- 封閉式迴路裝置，可防止各分區喇叭相互串音

- 支援外部乾接點強制1~12分區喇叭全開
- 尺寸：寬430mm\*深360mm\*高44mm (含腳墊高度為54mm)
- 符合19"標準機櫃1U高度

任何需分區廣播的場所，如學校、補習班教室、辦公室、工廠、大樓樓層、飯店客房、KTV包廂...等

產品規格若有變更時，恕不另通知

鐘王科技有限公司  
KING BELL CO., LTD.  
<http://www.kingbell.com.tw>