



# 鐘王牌

## 12V專用廣播擴音機附MP3播放器

### KB-40CMD特色：



- ★ MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟
- ★ 操作簡單，開機後MP3自動播放
- ★ 單曲循環播放設定功能、"ONE" LED顯示清楚明瞭
- ★ 3.5mm mini jack可外接任何音樂信號輸入
- ★ 金屬外殼密封式音量控制調整器，經久耐用
- ★ 小尺寸適合機車或廣告車駕駛室安置
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

### 規格特性：

- 供電方式：車用電池 12V
- 輸入插座：麥克風 \* 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ  
輔助輸入 \* 1(6.3mm phone jack\*1)，阻抗 600Ω  
音樂輸入 \* 1(3.5mm jack)，阻抗 600Ω
- 頻率響應：200Hz ~ 15kHz，
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω ~ 8Ω
- 最大輸出：40W
- 尺寸：160mm\*130mm\*66mm (寬\*深\*高含零件)
- 重量：0.78kg

### KB-80CMD特色：

- ★ MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟
- ★ 操作簡單，開機後MP3自動播放
- ★ 單曲循環播放設定功能、"ONE" LED顯示清楚明瞭
- ★ 高音、低音音質獨立控制
- ★ 金屬外殼密封式音量控制調整器，經久耐用
- ★ 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
- ★ 3.5mm mini jack可外接任何音樂信號輸入
- ★ 小尺寸適合廣告車駕駛室安置
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證



### 規格特性：

- 供電方式：車用電池 12V
- 輸入插座：麥克風 \* 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ  
輔助輸入 \* 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω  
音樂輸入 \* 1(3.5mm earphone jack)，阻抗 600Ω
- 頻率響應：100Hz ~ 15kHz
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出8Ω (可指定16Ω輸出或高阻抗100V輸出)
- 最大輸出：80瓦
- 尺寸：220mm\*190mm\*86mm (寬\*深\*高含零件)
- 重量：1.9kg

臺灣製造生產，品質保證 產品規格若有變更時，恕不另行通知