



# 鐘王牌

## PA 廣播專用高功率擴音機 附MP3+FM收音



KB-120PMF ~ KB-500PMF



KB-80PMF



### PMF系列產品特色：

- ◎彩色LCD顯示數據，附遙控器方便操作MP3或FM收音
- ◎MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟，插入記憶卡自動播放MP3音樂
- ◎單曲循環播放設定功能、"ONE"LED顯示清楚明瞭
- ◎收音電台自動搜尋鎖定，自動記憶電台序號
- ◎溫度過熱檢知電路，當擴音機溫度過高時，自動停止聲音輸出，以保護擴音機安全
- ◎麥克風1-3優先功能，使用時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ◎高音、低音音質獨立調整
- ◎密封式音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ◎密封式波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ◎輸出指示錶採LED清楚美觀
- ◎適合公司、辦公室、工廠、商店、大小型賣場等場所
- ◎臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型號	KB-80PMF	KB-120PMF	KB-200PMF	KB-300PMF	KB-400PMF	KB-500PMF
供電	交流110V~60Hz 直流12V	交流110V~60Hz 直流24V		交流110V~60Hz	交流110V~60Hz 自主兩段式電源起動裝置	
接點開機	選用功能	全系列二組接點開機 (SW1、SW2)				
輸入插座	麥克風 * 3	麥克風 * 5(6.3mm phone jack), 阻抗 600Ω ~ 20KΩ, 麥克風1-3優先功能				
		輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack), 阻抗 600Ω				
音源輸入	RCA jack*3組, 三組外來音源輸入(3選1)					
錄音輸出	6.3mm phone jack	6.3mm phone jack*1組, 供其他擴音機使用, 附信號調整旋鈕				
頻率響應	100Hz~15kHz	200Hz~12kHz				
音質控制	高音、低音獨立音質調整					
諧波失真	低於 1%, (1kHz)					
輸出阻抗	低阻抗輸出 4Ω, 8Ω, 16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)					
保護功能	無	過溫度保護及警示裝置				
最大輸出	80W	120W	200W	300W	400W	500W
尺寸 (mm)	390*275*97	430*390*141(含腳墊)				
重量 (kg)	5.7	10.1	11.1	16.6	19.3	20.3

臺灣製造生產，品質保證  
產品規格若有變更時，恕不另行通知

鐘王科技有限公司 KING BELL CO., LTD.  
<http://www.kingbell.com.tw>