



鐘王牌

PA 廣播專用高功率擴音機 附MP3播放器



KB-120PM ~ KB-500PM



KB-80PM

PM系列產品特色：

- ◎MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟
- ◎操作簡單，開機後MP3自動播放
- ◎單曲循環播放設定功能、"ONE"LED顯示清楚明瞭
- ◎溫度過熱檢知電路，當擴音機溫度過高時，自動停止聲音輸出，以保護擴音機安全
- ◎麥克風1-3優先功能，使用時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ◎高音、低音音質獨立調整
- ◎密封式音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ◎密封式波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ◎輸出指示錶採LED清楚美觀
- ◎適合公司辦公室、工廠、商店、大小型賣場、學校、幼稚園等場所
- ◎臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型 號	KB-80PM	KB-120PM	KB-200PM	KB-300PM	KB-400PM	KB-500PM
供 電	交流110V~60Hz 直流12V	交流110V~60Hz 直流24V		交流110V~60Hz	交流110V~60Hz 自主兩段式電源起動裝置	
接 點 開 機	選用功能	全系列二組接點開機 (SW1、SW2)				
輸 入 插 座	麥克風 * 3	麥克風 * 5(6.3mm phone jack), 阻抗 600Ω ~ 20KΩ, 麥克風1-3優先功能				
		輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack), 阻抗 600Ω				
音 源 輸 入	RCA jack*3組 , 三組外來音源輸入(3選1)					
錄 音 輸 出	6.3mm phone jack	6.3mm phone jack*1組 , 供其他擴音機使用, 附信號調整旋鈕				
頻 率 響 應	100Hz~15kHz	200Hz~12kHz				
音 質 控 制	高音、低音獨立音質調整					
諧 波 失 真	低於 1% , (1kHz)					
輸 出 阻 抗	低阻抗輸出 4Ω , 8Ω , 16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)					
保 護 功 能	無	過溫度保護及警示裝置				
最 大 輸 出	80W	120W	200W	300W	400W	500W
尺 寸 (mm)	390*275*97	430*390*141(含腳墊)				
重 量 (kg)	5.7	10	11	16.5	19.2	20.2

臺灣製造生產，品質保證
產品規格若有變更時，恕不另行通知

鐘王科技有限公司 KING BELL CO., LTD.
<http://www.kingbell.com.tw>