



# 鐘王牌

# PA廣播專用高功率擴音機



KB-600PA ~ 1000PA

### PA系列產品特色：

- ★ 溫度過熱檢知電路，當擴音機溫度過高時，自動停止聲音輸出，以保護擴音機安全
- ★ 麥克風1-3優先功能，使用時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ★ 高音、低音音質獨立調整
- ★ 密封式音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ★ 密封式波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ★ 輸出指示錶採LED清楚美觀
- ★ 適合村里、社區、大樓、工廠、大型賣場、競選宣傳廣告車等
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型號	KB-600PA	KB-800PA	KB-1000PA
供電	交流110V ~ 60Hz 自主兩段式電源起動裝置		
接點開機	全系列二組接點開機(SW1、SW2)標準配備，動作時可暫時中斷播放中的音樂		
輸入插座	麥克風 * 5(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ，麥克風1-3優先功能 輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω		
音源輸入	RCA jack*3組，三組外來音源輸入(3選1)		
錄音輸出	6.3mm phone jack*1，供外部設備錄音使用		
頻率響應	200Hz ~ 12kHz		
音質控制	高音、低音獨立音質調整		
諧波失真	低於 1%，(1kHz)		
輸出阻抗	低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)		
監聽輸出	低阻抗8Ω / 2W 獨立音量調整		
保護功能	過溫度保護及警示裝置		
最大輸出	600W	800W	1000W
尺寸(mm)	435*490*187		
重量(kg)	34.1	41.3	43.8

臺灣製造生產，品質保證  
 產品規格若有變更時，恕不另行通知