



鐘王牌

PA廣播專用擴音機 附MP3播放器

KB-40CM特色：



- ◎ MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟
- ◎ 操作簡單，開機後MP3自動播放
- ◎ 單曲循環播放設定功能、" ONE " LED顯示清楚明瞭
- ◎ 專屬立體3.5mm輸入插座
- ◎ 高音、低音音質獨立控制
- ◎ 密封式音樂選擇開關，經久耐用，音樂切換選擇無雜音
- ◎ 適合小型廣告車、學校教室、幼稚園等場所

規格特性：

- 供電方式：交流 110V ~ 60Hz，直流 12V
- 輸入插座：麥克風 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ
輔助輸入 * 1音樂輸入 * 1(6.3mm phone jack*1，RCA jack*1)，阻抗 600Ω
立體輸入*1(3.5mm jack)，阻抗 600Ω
- 頻率響應：200Hz~15kHz，
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω ~ 8Ω
- 最大輸出：40W
- 尺 寸：250mm*210mm*74mm
(寬*深*高 含零件)
- 重 量：2kg

KB-80CM特色：



- ◎ MP3播放器，支援讀取16G SD卡或USB隨身碟
- ◎ 操作簡單，開機後MP3自動播放
- ◎ 單曲循環播放設定功能、" ONE " LED顯示清楚明瞭
- ◎ 高音、低音音質獨立控制
- ◎ 金屬外殼密封式音量控制調整器，經久耐用
- ◎ 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
- ◎ 適合市場攤販、小型賣場、廣告車、進香團、頌經團等場所
- ◎ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

規格特性：

- 供電方式：交流 110V ~ 60Hz，電池 12V
- 輸入插座：麥克風 * 2(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω ~ 20KΩ
輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω
- 錄音輸出：6.3mm phone jack * 1，供外部錄音訊號使用
- 頻率響應：100Hz~15kHz
- 音質控制：高音、低音獨立調整
- 總諧波失真 (THD)：低於 1%，(1kHz)
- 輸出阻抗：低阻抗輸出 4Ω，8Ω，16Ω，鐵喇叭輸出 16Ω
- 最大輸出：80瓦
- 尺 寸：320mm*235mm*96mm (寬*深*高 含零件)
- 重 量：5kg

臺灣製造生產，品質保證 產品規格若有變更時，恕不另行通知