



鐘王牌

高傳真廣播專用擴音機 附MP3播放器

KB-80PBM ~ 500PBM



PBM系列產品特色：

- ★ Hi-Fi高傳真放大電路，音質媲美高級音響
- ★ 麥克風1優先功能，廣播時會將播放中的音樂訊號暫時中斷
- ★ MP3播放器，支援讀取16G SD卡 或USB隨身碟
- ★ 操作簡單，開機後MP3自動播放
- ★ 單曲循環播放設定功能、"ONE"LED顯示清楚明瞭
- ★ 二組高音、低音音質獨立控制，兼具麥克風及音樂音質
- ★ 密封式音量控制調整器，經久耐用，不會有雜音
- ★ 密封式波段音樂選擇開關，音樂輸入不失真，無雜音
- ★ 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
- ★ 適合公司辦公室、商店、大小型賣場、學校、幼稚園等場所
- ★ 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保證

型號	KB-80PBM	KB-120PBM	KB-200PBM	KB-300PBM	KB-500PBM
供電	交流110V~60Hz (500PBM自主兩段式電源起動裝置)				
輸入插座	麥克風 * 3(6.3mm phone jack) · 阻抗 600Ω ~ 20KΩ · 麥克風1優先功能 輔助輸入 * 1(6.3mm phone jack) · 阻抗 600Ω				
音源輸入	RCA jack*3組，三組外來音源輸入(3選1)				
錄音輸出	6.3mm phone jack*1組 · 供其他擴音機使用 · 附信號調整旋鈕				
頻率響應	50Hz~18kHz±10db				
音質控制	麥克風、音樂二組個別高音、低音獨立音質調整				
諧波失真	低於 1% · (1kHz)				
輸出阻抗	低阻抗輸出 4Ω · 8Ω · 16Ω 高阻抗輸出 100V(不平衡式)				
最大輸出	80W	120W	200W	300W	500W
尺寸(mm)	435*390*152				
重量(kg)	6.5	11	15	18.4	17.4

臺灣製造生產，品質保證
產品規格若有變更時，恕不另行通知